

## Ficha técnica

### Lectoras Std

125 Khz

Las lectoras para credenciales de proximidad de 125 KHz se ofrecen en 2 alcances, de acuerdo a las necesidades de la aplicación:

**Mini:** Alcance de hasta 10 cm, ideal para lectora de salida de puertas, para molinetes y para relojes de control de asistencia. Posee un led bicolor indicador de estado, y buzzer.

Opcional: Interface RS232.

**Maxi :** Lectora de largo alcance (desde 33 a 60 cm), ideal para entradas de garage o barreras. Posee un led bicolor indicador de estado, y buzzer.

Ambas lectoras son aptas para exterior e intemperie.  
Interface Wiegand/ABAll

### Especificaciones

Frecuencia	125 Khz.
Tipo de transponder	Pasivo (sin batería)
Formato	Compatible Em4001
Ambiente	-10 a 50 C.
Dimensiones mini	86 x 54 x 1.8 mm
Dimensiones maxi	230 x 230 x 35 mm. Ali-
mentación mini	9/18 VDC consumo < 1w
Alimentación maxi	9/18 VDC consumo < 4w

